



A2331. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь статический предназначен для использования как источник питания для вращения колёсно-моторного блока под локомотивом серии 2,3ЭС4К, а также может быть использован для испытания на холостом ходу тяговых двигателей после ремонта и для испытания электрооборудования подвижного состава. Управление преобразователем осуществляется переносным пультом управления как непосредственно к управлению, подключённым к шкафу так и с подключением пульта управления к колонке клеммовой с возможностью управления из смотровой канавы при вращении колёсно-моторного блока под локомотивом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (В)	380
Частота питающей сети (Гц)	50
Цепь выпрямленного тока:	
напряжение (В)	0-250
ток (А)	0-300
Потребляемая мощность (кВт, не более)	75
Напряжение питания цепи дистанционного управления (В)	24

Габаритные размеры преобразователя, мм

длина	390
ширина	738
высота	810
Масса (кг, не более)	75

Габаритные размеры пульта управления, мм

длина	225
ширина	64
высота	70
Масса, кг, не более (без шлейфа)	2,5

Габаритные размеры колонки клеммовой, мм

длина	533
ширина	255
высота	1005
Масса, кг, не более (без шлейфа)	28



A2331. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СТАТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Преобразователь статический A2331	1
в том числе:	
Пульт управления A2331.02	1
Шлейф типа A2331.30	1
Колонка клеммовая A2331.31	1
Запасные части согласно A2331.00.00ЗИ:	
вставка плавкая ВПБ6-26 (1А), шт.	1
Запасные части для комплектующего оборудования, комплект	1
Документы в соответствии с A2331.00.00ВЭ:	
Руководство по эксплуатации A2331.00.00 РЭ (экземпляр)	1
Паспорт A2331.00.00 ПС (экземпляр)	1
Ведомость ЗИП A2331.00.00ЗИ, экз.	1
Эксплуатационные документы на комплектующие оборудование, комплект	1